

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| ID | 2410880022 |
| Beschreibung | ECOS[®] Zündkerze |



| | |
|------------------------------|--|
| Anwendung: | u.a. GE Jenbacher (Alternative zu P3, P7) |
| Gewinde: | M 18 x 1.5 |
| Gewindelänge: | 17,5 mm |
| Sechskant: | 22,2 mm |
| Isolatorlänge: | 55 mm |
| Durchmesser Isolator: | 14.25 mm |
| Kabelsteckmutter: | aufgeschraubt und verstemmt |
| Dichtring: | aufgeschraubt |
| Widerstandswert: | 6 kΩ +/- 3 kΩ |
| Masseelektrode: | Ringsegment aus einer Platin-Legierung, lasergeschweißt |
| Mittlelektrode: | Ring aus einer Iridium-Legierung, lasergeschweißt |
| Elektrodenabstand: | 0.35 mm +/- 0.05 |
| Anzugsdrehmoment: | 50 Nm (Zylinderkopf aus Gusseisen) |

